



SATEL - BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA AMD-102

Nr ref.: 1998

Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym

- dwa kontaktrony pozwalające na wybór sposobu montażu
- wejście do podłączenia dowolnej zewnętrznej czujki
- dodatkowy niezależny kanał cyfrowy do obsługi zewnętrznej czujki
- obsługa czujek roletowych z analizą impulsów
- zdalne konfigurowanie
- styk sabotażowy
- dostępny również w kolorze brązowym (AMD-102 BR)

Dane techniczne:

- klasa środowiskowa: II
- czułość dodatkowego wejścia: 312ms
- czas pracy na baterii: około 3 lat
- wymiary obudowy: 24 x 110 x 27 mm
- zakres temperatur pracy: -10 do +55 stopni Celsjusza
- zasilanie: bateria litowa CR123A 3 V
- zakres częstotliwości pracy: 868,0 ÷ 868,6 MHz
- pobór prądu w stanie gotowości: 0,05 mA
- maksymalny pobór prądu: 16 mA
- masa: 56 g