

Instrukcja uruchomienia chmury P2P w rejestratorach VidiLine

Zaczynamy !

Krok 1.

Podłączamy rejestrator do routera/switcha który ma dostęp do internetu.

Krok 2.

Wchodzimy do menu rejestratora
System - > Sieć



Zaznaczamy **DHCP dostępny** oraz klikamy *OK*

Uruchamiamy urządzenie ponownie.

Jeśli Państwa router nie posiada włączonej usługi DHCP Adres IP, Maskę podsieci oraz Bramę należy wpisać ręcznie z dostępnej puli adresów

Krok 3. Podgląd na komórce Android, iOS

Instalujemy na komórce aplikację **vmEyeCloud**

Aplikacja dostępna za darmo w oficjalnych sklepach Google i Apple

Po zainstalowaniu aplikacji podajemy numer seryjny rejestratora

login: admin

hasło: puste

tak jak na poniższym zdjęciu



Nr seryjny rejestratora odczytujemy w oknie menu rejestratora:

Menu -> Info -> Wersja -> Serial No.

Krok 4. Podgląd na komputerze (przeglądarki Internet Explorer)

Podgląd można zorganizować również na przeglądarce internetowej poprzez serwis www.dvrcenter.net

Wybieramy zakładkę "By Device" oraz tak jak w aplikacji mobilnej podajemy numer seryjny rejestratora oraz kod jednorazowy.

SDVR CLOUD ACCESS REMOTE LOGIN SYSTEM

Language: Chinese(中文-简体) ▾

By User **By Device**

Login And Preview

id

verify

[Login](#) [Enter Guide](#)

Please Click "Enter Guide" if you visit first

[Register](#) [Download](#) [Get Password](#)

Podgląd zdalny jest już gotowy.

Gratulacje !