



## **UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 1200VA 2X SCHUKO + 2X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB**

Nr ref.: 3347

Power Walker VI 1200 to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzebiegowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

UPS wyposażony jest w funkcja oszczędzania energii (Green function) funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie UPSa po 5 minutach pracy na baterii przy obciążeniu poniżej 100W. Funkcji tej nie da się dezaktywować.

- 1200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzebiegowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

Moc pozorna	1200 VA
Moc	600 W

Liczba baterii	2
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 H
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1.3 min
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	11 min
Czas transferu	4 - 8 ms
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Długość	365 mm
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x2 Schuko x2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Kolor	Czarny
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Maksymalny czas przełączania	8 ms
Napięcie wejściowe	230 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98 Win. 2000 Win. XP Win. Vista Win. 7 Linux MAC Win. 95 Win. 98 SE FreeBSD Solaris Win. Millenium Win. 8 Win. Vista 64bit Win. 7 64bit Win. 8 64bit Android 2.2 O.S
Oprogramowanie	WinPower
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Szerokość	139 mm
Waga baterii	4.12 kg
Wysokość	195 mm
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Złącza	USB 2.0
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe