

## **SATEL - PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI ALARMOWEJ - VERSA IP**

Nr ref.: 3665



Centrala alarmowa VERSA IP przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a także hybrydowego, łączącego obie te formy instalacji. Współpracuje z kontrolerami ACU-120 i ACU-270, które oferują uzyskanie doskonałego zasięgu działania urządzeń z rodziny ABAX - nawet do 500 m w terenie otwartym.

VERSA IP to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalności, które do tej pory były dostępne poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Jej płyta główna integruje moduły: ETHM, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Dzięki temu centrala VERSA IP umożliwia komunikację dwoma kanałami (Ethernet i PSTN), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

- 4 programowalne wejścia przewodowe (z możliwością rozbudowy do 30):
  - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych
  - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
- dodatkowe wejście sabotażowe typu NC
- 5 programowalnych wyjść przewodowych (z możliwością rozbudowania do 12):
  - 2 wyjścia wysokoprądowe
  - 2 wyjścia niskoprądowe typu OC
  - 1 wyjście przekaźnikowe
- 3 wyjścia zasilające
- wyjście do podłączenia montowanego w obudowie dedykowanego przetwornika piezoelektrycznego (sygnalizacja akustyczna)
- podział systemu na 2 strefy:
  - możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
- sterowanie systemem za pomocą:
  - manipulatorów LCD lub LED
  - manipulatorów bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL
  - manipulatorów z ekranem dotykowym INT-TSG
  - kart zbliżeniowych
  - pilotów zdalnego sterowania
- zintegrowany moduł PSTN umożliwiający:
  - monitoring (SIA, ContactID, inne)

- powiadamanie głosowe (8 numerów, 16 komunikatów)
- zdalne programowanie (modem 300 bps) przy pomocy programu DLOADX
- wbudowany moduł ETHM umożliwiający:
  - powiadamanie e-mail
  - sterowanie przy pomocy aplikacji VERSA CONTROL oferującej powiadamanie PUSH
  - monitoring do stacji
  - programowanie przy pomocy programu DLOADX
- wbudowany moduł głosowy:
  - blisko 13 minut na komunikaty wykorzystywane w menu głosowym
  - ponad 4 minuty na 16 komunikatów do celów powiadamania telefonicznego(komunikat może trwać do 16 sekund)
- wbudowane gniazdo USB-HID
- pamięć 2047 zdarzeń
- obsługa 30 użytkowników, z których każdemu można przydzielić:
  - hasło
  - kartę zbliżeniową
  - pilota
- 4 timery umożliwiające automatyczne:
  - załączanie/wyłączanie czuwania w strefach
  - sterowanie wyjściami (włączanie/wyłączanie światła, zraszanie ogrodu itp.)
- rozłączalne listwy zaciskowe